

FONTES DE ALIMENTAÇÃO



Sistema energizador



Filtro contra interferências e ruídos



Fonte 12V- 3A



Fonte 12V- 5A



Fonte 12V- 10A



Fontes 12V- 20A / 30A / 40A

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Desenvolvida para oferecer alta performance e confiabilidade;
- Projetada para atender diversas aplicações;
- Entrada com chave de seleção manual de tensão 110/220VAC;
- Proteção contra surtos de tensão;
- Filtro contra interferências e ruídos;
- Tensão de saída ajustável;
- Proteção contra curto-circuito
- Proteção contra sobrecorrente;
- Led indicativo;
- Entrada 110-240 VAC ~ 50/60Hz

MODELO	3A	5A	10A	20A	30A	40A
ENTRADA						
Tensão nominal	127 / 220 VAC (chave de seleção manual)					
Máxima variação de tensão	90-140 VAC ou 180-264 VAC					
Frequência da rede elétrica	50 ou 60 Hz					
Máx. variação na frequência	47 - 63 Hz					
SAÍDA						
Tensão nominal	12,8 Vdc					
Corrente (máxima)	3A	5A	10A	20A	30A	40A
Variação de tensão	11,5 Vdc - 13,8 Vdc					
Potência (carga nominal)	38 W	64 W	128 W	256 W	384 W	512 W
Eficiência	=100% (carga nominal)			> 80% (carga nominal)		
Ripple e ruído (máximo)	220mV (pico a pico)					
Dimensões (A x L x P) (mm)	32,5 x 57 x 86	42 x 98 x 157	42 x 98 x 197,5	49 x 110 x 197,5	49 x 115 x 215	49 x 115 x 215
Peso	117g	265g	442g	575g	620g	785g

- Cód. 1106406 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 3A
- Cód. 1106407 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 5A
- Cód. 1106405 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 10A
- Cód. 1106408 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 20A
- Cód. 1106409 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 30A
- Cód. 1106410 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 40A

ITENS INCLUSOS:

- 01 Fonte
- 01 Manual