



Troubleshooting Guide for Verifone Terminal Ude af Drift i HarbaKiosk

Hvis du oplever problemer med Verifone terminalen, der viser 'terminal ude af drift' i HarbaKiosk, skal du følge disse trin for at løse problemet:

Trin til at Korrigere IP-adressen på Terminalen:

- Tryk på 4 & 6 på terminalen samtidig.
- Indtast 1,2,3,4 som adgangskode og tryk på den grønne knap.
- Vælg menu 2 Admin menu.
- Vælg menu 1 Indstillinger.
- Vælg menu 5 ECR.
- Vælg 1 Indstil ECR-adresse.
- Slet den eksisterende adresse ved at bruge den gule knap.
- Indtast den nye IP-adresse (* bruges til punktum).
- Afslut ved at trykke på den grønne knap.
- Kontroller, at 2 ECR-port er indstillet til 9600.
- Kontroller, at 3 Comm. enhed er tændt i "ethernet#0"

Harba support - Email: support@harba.co / Phone: +45 28 44 43 29

