


# PORTERO ELECTRÓNICO

## Composição Modelo P20



1 Unidad interna  
Interfono




1 Unidad externa de  
portero electrónico

## Características:




Seguridad



Acciona cerradura  
eléctrica 12 V



Unidad externa  
con alarma antirobo



Permite  
3 extensiones



Comunicación  
de audio



Ajuste  
de audio



Resistente a  
la lluvia



Instalación de  
500 m de distancia\*

### 1 Tabla de cableado

Elección del cableado correcto entre el interfono y el panel:

Hasta 50 m - 0,5mm<sup>2</sup> - P20  
Hasta 100 m - 1,5 mm<sup>2</sup> - P20

Hasta 20 m - 1,5 mm<sup>2</sup> - Cerradura 12 V

**Atención:** (1) Realice toda la instalación con el producto **desconectado de la red eléctrica**. (2) La distancia máxima de instalación es de 100 m para el modelo P20

### 2 Elección del lugar de fijación del producto

**1. Fije el interfono** en el interior de la residencia. Elija un lugar de fácil acceso.

**2. Fije el panel** fuera de la residencia. Elija un lugar que ofrezca acceso fácil al visitante y esté protegido del sol y la lluvia.

### 3 Ajuste de audio

Los productos se ajustan en la fábrica para ofrecer una excelente comunicación de audio entre el interfono y el panel. Se puede ajustar el audio del interfono a través del control de **VOLUMEN** ubicado en la parte interna del panel. Use un destornillador con punta fina y gírelo hacia + o - volumen.

## 1 DIAGRAMA DE INSTALACIÓN - LÍNEA P20 - ALIMENTACIÓN INTERNA

