

BRABUS SPEED

DZ BRABUS SPEED LIGHT | DZ BRABUS SPEED 300
DZ BRABUS SPEED 500 | DZ BRABUS SPEED 700



Alta velocidad de
apertura y cierre



Salida para luz de garaje,
traba y semáforo*

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Embrague de fácil ajuste y controlado electrónicamente;
- Desbloqueo para manual: Por llave;
- Accionamiento por control remoto 433,92 Mhz;
- Protector térmico contra la quema por calentamiento;
- Freno electrónico;
- Salida para fotocélula y pulsador;
- Dimensiones: A 237 x C 247 x L 189 mm.

*Necesario el uso de Placa Accionadora, para Luz, Traba y Semáforo.

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

DZ BRABUS SPEED LIGHT

Para portones hasta 300kg
Velocidad (m/seg): 3 / 6.8s
Ciclo/Hora: 15
Frecuencia (Hz): 50-60
Alimentación: 127 o 220v
Motor de alta rotación
Reducción de 1:24
Central FX Brabus Speed

*Base de nylon y cremallera de plástico

DZ BRABUS SPEED 500

Para portones hasta 500kg
Velocidad (m/seg): 3 / 6.8s
Ciclo/Hora: 45
Frecuencia (Hz): 50-60
Alimentación: 127 o 220v
Motor de alta rotación
Reducción de 1:24
Central FX Brabus Speed

Base hecha en aluminio,
(excepto SPEED LIGHT)



Carenaje en plástico
industrial, color negro

DZ BRABUS SPEED 300

Para portones hasta 300kg
Velocidad (m/seg): 3 / 6.8s
Ciclo/Hora: 25
Frecuencia (Hz): 50-60
Alimentación: 127 o 220v
Motor de alta rotación
Reducción de 1:24
Central FX Brabus Speed



Índice de Protección: X4



Peso bruto promedio: 6,0 / 8,0 kgs
Para pesos puntuales, consulte

DZ BRABUS SPEED 700

Para portones hasta 700kg
Velocidad (m/seg): 3 / 6.8s
Ciclo/Hora: 65
Frecuencia (Hz): 50-60
Alimentación: 127 o 220v
Motor de alta rotación
Reducción de 1:24
Central FX Brabus Speed



NOTA: Central Fx Brabus Speed exclusiva
de la línea. Velocidad SPEED sin inversora.



O tiempo de apertura podrá variar,
de acuerdo con las dimensiones del
portón y configuraciones de central
de comando

ÍTEMES INCLUIDOS

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |
3,0 metros de cremallera | 01 Kit de fijación |
01 Kit de imanes de fin curso | Manual de instalación
y croquis de fijación.

OBS. Placa Accionadora no incluida.

CÓD. 2001291 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED LIGHT 127V 50-60HZ SIN CREMALLERA
CÓD. 2001215 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED LIGHT 220V 50-60HZ SIN CREMALLERA

CÓD. 2001276 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 300 B. ALUMINIUM 127V 50-60HZ SIN CREMALLERA
CÓD. 2001277 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 300 B. ALUMINIUM 220V 50-60HZ SIN CREMALLERA

CÓD. 2001278 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 500 B. ALUMINIUM 127V 50-60HZ SEM CREMALH.
CÓD. 2001279 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 500 B. ALUMINIUM 220V 50-60HZ SEM CREMALH.

CÓD. 2001280 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 700 B. ALUMINIUM 127V 50-60HZ SEM CREMALH.
CÓD. 2001281 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 700 B. ALUMINIUM 220V 50-60HZ SEM CREMALH.