

# FP-101



TAG'S RFID  
125 KHz



Biometria  
Digital





Senha  
numérica


Cód. 1106328 - Controle de Acesso FP101


## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura por tags RFID 125KHz, biometria e senhas numéricas de 4-6 dígitos;
- Capacidade de 1.000 usuários, sendo 989 para usuários comuns (100 biometrias + 889 tags/senhas) e 10 usuários visitantes;
- Pode ser usado como leitor Wiegand com saída LED e buzzer;
- Interface Wiegand saída/entrada de 26~44 bits;
- Saída integrada de alarme e buzzer;
- Modo pulso e modo retenção;
- LED de indicação tricolor e teclado touch screen retroiluminado, com configurações para desligamento automático após 20s;
- Resistor dependente de luz (LDR) embutido para proteção contra violação;
- Caixa de liga de zinco, anti-vandalismo;
- Compatível com plataforma web gratuita Izzy Access em conjunto com o Gerenciador Izzy Access AGL;
- Dimensões: A 148 x P 22 x L 43,5.

 Índice de Proteção:  
IP66

 Fabricado liga de zinco,  
prata e preto de alta qualidade

 Dimensões de caixa:  
A 160 x P 65 x L 75mm

 Peso bruto médio: 0,424 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



DICA: Ao utilizar o controle de acesso FP101 em conjunto com o Gerenciador Wiegand Izzy Access WiFi, você obtém a vantagem de gerenciar todos os acessos por meio da plataforma "www.agl.digital". Isso proporciona um controle centralizado e simplificado de todas as permissões de acesso, seja para usuários, cartões ou biometrias cadastrados. Além disso, é possível realizar a abertura remota de portas de forma conveniente e segura, utilizando a plataforma online.

### ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso FP101
- 01 Diodo 1N4004
- 01 Tag RFID 125KHz
- Kit de fixação | Manual do usuário