

# INTERRUPTOR DIMERIZÁVEL WIFI/ZIGBEE



Automação  
residencial  
via interruptor



Controle via  
Aplicativo  
AGL HOME



Acionamento  
por controle  
remoto 433MHz

Cód. 1106386 - Interruptor AGL Dimerizável Dim 3 Wifi  
Cód. 1106387 - Interruptor AGL Dimerizável Dim 3 Zigbee

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

### Interruptor Dimerizável Wi-fi

- Tensão: 110/220VAC 60HZ;
- Canais dimerizáveis independentes;
- Potência máxima por canal;
- Lâmpada LED 80W;
- Lâmpada Incandescente 120W;
- Configurações e controle pelo aplicativo AGL Home;
- Frequência Wifi: 2.4Ghz;
- Padrão de rede Wifi: IEEE802.11 b/g/n;
- Controle remoto RF 433Mhz;
- Distância máxima do controle remoto: 50 metros (em espaço aberto);
- 6 LED's indicadores de intensidade;
- Dimensões: A 116 x L 75 x P 40,7mm.

### Interruptor Dimerizável Zigbee

- Tensão: 110/220VAC 60HZ;
- Canais dimerizáveis independentes;
- Potência máxima por canal;
- Lâmpada LED 80W;
- Lâmpada Incandescente 120W;
- Configurações e controle pelo aplicativo AGL Home;
- Frequência Zigbee;
- Padrão de rede: IEEE802.15.4;
- Controle remoto RF 433Mhz;
- Distância máxima do controle remoto: 50 metros (em espaço aberto);
- 6 LED's indicadores de intensidade;
- Dimensões: A 116 x L 75 x P 40,7mm



Dimensões de caixa:  
A 57,5 x P 100 x L 129mm



Peso bruto médio: 0,000 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



#### • APLICATIVO AGL HOME

Download e configuração, via smartphone.

Siga os passos indicados no menu e adicione quantos dispositivos desejar. Basta instalar o produto, conectar à rede Wi-Fi e controlar o interruptor.



Realize facilmente todas as configurações via aplicativo. Controle o interruptor, ligue e desligue as lâmpadas e dimerize utilizando o aplicativo, o controle 433 Mhz e pelas teclas físicas.

#### ITENS INCLUSOS:

01 Interruptor | Suporte para controle  
Controle 433Mhz | Manual do usuário